

Videostudioer Finnmark fylkeskommune

Studioer tilknyttet FFKs videonet.

Oversikten under viser de aktive studioene som er tilknyttet FFKs videonet. Studiotypene merket *Digitalt klasserom* er spesielt utstyrt i forbindelse med fjernundervisning.

Lokasjon	Studiotype	IP kortnummer	ISDN nummer	Telefon i studio
Alta vgs	Digitalt klasserom	781441	78 44 11 55	78 44 12 96
Hammerfest vgs	Digitalt klasserom	781601	-	78 42 85 98
Hammerfest vgs	Møterom	781602	78 42 85 68	-
Hammerfest vgs	Studioansvarlig	781603	-	78 42 85 59
Honningsvåg vgs	Digitalt klasserom	781362	-	78 47 60 52
Honningsvåg vgs	Møterom	781361	-	78 47 60 26
Kirkenes vgs	Digitalt klasserom	781841	78 99 86 70	
Lakselv vgs	Digitalt klasserom	781281	78 46 46 91	78 46 03 27
Tana vgs	Digitalt klasserom	781921	-	
Vadsø fylkesbibliotek	Møterom	780012	-	
Vadsø sentraladministrasjonen	Møterom	780011	78 96 22 91	78 96 22 63
Vadsø sentraladministrasjonen	IT-avdelingen	780012		78 96 22 70
Vadsø vgs	Digitalt klasserom	780801	78 95 24 61	
Vardø vgs	Digitalt klasserom	781761	-	
Vardø vgs	Møterom	781762	78 98 92 70	78 98 92 31
Flerpartskonferanse 1 – maks 10/10 deltagere video/telefon		780017		
Flerpartskonferanse 2 – maks 10 deltagere video		780018		
Flerpartskonferanse 3 – maks 16 deltagere video - beskyttet		780019		

Studioer i FFK ringer eksterne studioer

Alle eksterne studioer kan kontaktes direkte på IP fra våre studioer så lenge det eksterne studioet er satt opp med en offentlig IP adresse samt at det ikke ligger andre begrensinger som brannmur hos ekstern part. Alle eksterne studioer kan også kontaktes på ISDN om dette er tilgjengelig på det eksterne studioet (internt må det slås 00 foran ISDN nr).

Ringe studioer i FFK fra ISDN.

De studioer som er registrert med egne ISDN nummer kan kontaktes direkte utenom FFKs nettverk på ISDN. For at eksterne studioer skal nå FFKs studioer som kun har IP via ISDN utføres dette på følgende måte:

1. Ring opp sentral MCU i FFK på nummer **78 96 23 80**
2. Vent til du blir koblet opp og får en stemme som sier *"Please dial your parties extension followed by the pound sign"*
3. Trykk så IP kortnummer til aktuelt studio og avslutt med #
4. Stemmen sier *"Please wait"*
5. Forbindelsen opprettes.

Eksempel:

Du skal ringe sentraladministrasjonen i Vadsø over ISDN. På ditt videokonferanseutstyr slår du ISDN nummer *78962380* en stemme sier *"Please dial your parties extension followed by the pound sign"* – trykk så *780011#* - stemmen sier *"Please wait"* og tilkobling etableres.

Denne metoden kan også benyttes om du kun skal delta med lyd (husk da at IP kortnummer skal sendes som DTMF fra din telefon).

Flerpartskonferanser

Det er satt opp tre ferdige konferanser med ulike setninger, alle konferansen kan tilpasses etter ønske fra deltagere. Disse kan kontaktes via IP eller ISDN på samme måte som du skulle ringe et enkelt studio. Slike konferanser må bestilles på forhånd via via e-post videokonferanse@ffk.no eller du tar kontakt med aktuell part i Finnmark fylkeskommune som bestiller dette internt. FFK kan også stille personell tilgjengelig for og foreta selve oppkoblingen av deltagende studioer fra våre systemer.

Konferansene har følgende setninger:

Konferanse 1 – tradisjonell

Antall deltagere på video - 10

Antall deltagere på telefon - 10

Konferanse 2 – stemmestyr

Antall deltagere på video - 10

Antall deltager på telefon – ingen.

Konferanse 3 – beskyttet

Antall deltagere på video – 16

Antall deltager på telefon – ingen.

Passordbeskyttet konferanse!